

RGB távirányító, dimmer és vezérlő egy csomagban, fehér, Miboxer (Mi-Light), FUT042




Színváltós (RGB) LED világításhoz távirányító

Az RGB vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van, változtatható színű (RGB) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás.
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.

RGB távirányító működése

- Master On/Off
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 9 beépített program.



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	FUT042
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	433 MHz (RF)
Teljesítmény (W vagy W/méter)	144
Áramerősség (A)	12
Méret	
Szélesség (mm)	52
Hosszúság (mm)	120
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Nyomtatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Rendelési információk	
Termék tartalma	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=1713

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 17. 17:49