

Dimmer, 12 Volt, 3A, infra érzékelő, 3 funkciós, kerek, bútorlapba süllyeszthető, fekete



Programozható dimmer - 3 programozható funkcióval

1. Funkció KI/BE kapcsolás érintéssel
2. Funkció (ajtónyitás) érzékelő - ajtónyitásra felkapcsol a fényforrás
3. Funkció dimmer (fényerőszabályozás) és ki/be kapcsolás

Programozás

- áramtalanítás
- "dimmer" letakarása
- feszültség alá helyezés
- "villanások" számolása
- kezünket tartsuk ott addig, ameddig el nem érjük azt a funkciót, amire programozni szeretnénk (pl. ha 1 villanás után elvesszük a kezünket, akkor az első funkcióra programozódik fel az eszköz)
- 1 villanás esetén az első funkcióra, 2 villanás esetén a második funkcióra, 3 villanás esetén pedig a harmadik funkcióra tudjuk az eszközt felprogramozni.

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, csatlakozói révén könnyedén összeszerelhető. A tápegységet (dugvillás) és a led szalagot (csatlakozós) közvetlenül rá lehet kötni.

Kis mérete és beépíthetősége miatt nagyon elegáns, dizájnos.

- Feszültség: DC 12V
- Áramerőssége: maximum 3A
- Teljesítmény: 12 V-nál 36 W

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszáma (SKU)	406945
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36

Max. áramerősség (max. A)	3
Méret	
Belső átmérő (mm)	22
Magasság (mm)	12
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	infra érzékelő, IR

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=28937

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 24. 19:00

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu