

Vészvilágítás meghajtó, inverter, 100 Watt, 90 perc, 230V kimenettel



Vészvilágítás meghajtó LED fénycsövekhez és LED panelekhez

A vészvilágítás meghajtó, amely lehetővé teszi 12-100 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED fénycsövek, LED panelek és egyéb LED-es lámpatestek vészvilágításként való használatát. A vészvilágítás meghajtó beépített akkumulátorral van ellátva - 8800mAh

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszáma (SKU)	410171
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-260
Akkumulátor	5200mAh
Teljesítmény (W vagy W/méter)	100
Terhelhetőség (max. W)	120
Méret	
Szélesség (mm)	105
Hosszúság (mm)	290
Magasság (mm)	50
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP30
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma
Egyéb	60-180 perc a vészvilágítás időtartama (terheléstől függően)

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A

Nyitvatartás: hétköznapi 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu