



# Használati útmutató

Model: H61A1

Govee RGBIC LED Neon Rope Light

---

## Biztonsági utasítások

Olvassa el és kövesse az összes biztonsági utasítást:

- Az IP67 vízálló minősítéssel rendelkező termék kültéren is használható, de nem meríthető vízbe.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Tartsa a terméket éles tárgytól vagy erősen maró vegyi anyagoktól távol.
- Bár ez a termék jó hajlítási teljesítménnyel rendelkezik, a neonkötél fényének hajlításakor próbálja meg nem túl közel rögzíteni a csatot, és ne hajlítsa túl nagyra, hogy ne sérüljenek a fénygyöngyök, és ezután ne befolyásolja az élettartamot.
- Ne telepítse a neonkötéllámpát hőforrások közelébe.
- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül szereljék fel a neonkötéllámpát.
- Kerülje a neonkötéllámpa telepítését potenciálisan veszélyes források (pl. gyertyák, folyadékkal töltött tárgyak) közelébe.
- A neonkötéllámpákat a bekapcsolás előtt tekerje ki.
- Abban az esetben, ha csak ragasztót használ a csat rögzítéséhez, ha a maximális tapadást szeretné elérni, javasoljuk, hogy a csat rögzítése után várjon egy jó ideig a neonkötéllámpa felszerelésével.
- Javasoljuk, hogy ezt a terméket ne ragassza a TV és a kijelző hátuljára.


# Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee RGBIC LED Neon Rope Lights-ot választotta. Ez a termék 2 m-es RGBIC neon kötéllel van felszerelve, és támogatja az alkalmazást, a hangot (Alexa / Google Assistant). Az RGBIC a Govee legújabb világítási megjelenítési technológiája. Szabad utat engedhet a képzeletének, és létrehozhatja saját egyedi neonkötél fénygörbéjét.

## Amit kap

|                      |   |
|----------------------|---|
| LED Neon Rope Lights | 1 |
| Adapter              | 1 |
| Használati útmutató  | 1 |
| Szervízkártya        | 1 |

## Egy pillantás



# A készülék telepítése

## Telepítés előtt

1. Csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a csomagolási listán felsorolt összes elemet.
2. Kapcsolja be a neonkötél lámpát, és ellenőrizze, hogy világít-e.

## Lépések a telepítéshez

- ❶ Törölje át a felületet, hogy meggyőződjön róla, hogy tiszta és száraz.




- ❷ Miután letépte a ragasztófóliát, a csatot a kívánt helyre ragaszthatja, és erősen megnyomhatja (ha szükséges, a csatot egy csavarral megerősítheti), majd a neonkötéllámpát a csatba csíptetheti.



- ❸ Húzza le a vezérlődobozon lévő védőfóliát, és ragassza fel. Helyezze a vezérlődobozt a zeneforrás közelébe, hogy elérje a zeneszámot.



- ❹ Kapcsolja be a neonkötéllámpákat, és kezdje el használni.





# A készülék párosítása a Govee Home App alkalmazással

## Amire szüksége van

- A 2,4 GHz-es és 2.11 b/g/n sávokat támogató Wi-Fi router. Az 5GHz nem támogatott.
- iOS 8.0 (vagy magasabb verziószámú) vagy Android 4.3 (vagy magasabb verziószámú) operációs rendszert futtató okostelefon vagy táblagép.

## Párosítási utasítások

1. Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján.
3. Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a "+" ikonra a jobb felső sarokban, és keressen rá a "H61A1" kifejezésre.
4. Koppintson a készülék ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



# A készülék hanggal történő vezérlése

1. Nyissa meg az alkalmazást, majd koppintson a készülék ikonjára a részletes oldalra való belépéshez.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő beállítás ikonra.
3. Válassza az Útmutatás használata lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hanggal történő vezérléséhez.

## Műszaki adatok

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Hossz             | 2m/6.56ft                       |
| Fény színe        | RGBIC                           |
| Vízállóság        | IP67                            |
| Vezérlési módszer | App, Control Box, Voice Control |
| Teljesítmény      | Adapter 24V                     |

## Hibaelhárítás

- ❶ A ragasztószalag nem elég erős.
  - Győződjön meg róla, hogy a szerelési felület tiszta és száraz.
  - Ragasztás után erősen nyomja át a csíkot.
  - Erősítse meg a telepítést további klipszekkel és szalaggal.

**2 Nem tud csatlakozni a Bluetooth-hoz.**

- Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.
- Győződjön meg róla, hogy az okostelefonján a Bluetooth be van kapcsolva.
- Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbálja meg másik okostelefont használni, majd csatlakozzon újra.
- Kapcsolja ki- majd be a neonkötél lámpákat és az okostelefon Bluetooth-ját, majd próbálja meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy okostelefonja a neonkötéllámpák 1 m/3,28 lábön belül van a csatlakozáskor.
- Távolítsa el minden akadályt, amely a neonkötéllámpák és az okostelefonja között van.

**3 A neon kötéllámpák nem jelenítik meg a teljes kiválasztott szint / Néhány LED gyöngy nem világít.**

- Kérjük, lépjen kapcsolatba a Govee ügyfélszolgálattal a termék gyors cseréje érdekében.

**4 Nem tudom szinkronizálni a neonkötél fényeit a zeném ütemére.**

- Vigye a vezérlődobozt közelebb a zeneforráshoz.
- Tisztítsa meg a mikrofont a vezérlődobozon, majd próbálja meg újra.

**5 Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez.**

- Ne hagyja ki az alkalmazásban a Wi-Fi csatlakozási lépéseket.
- Az 5GHz-es hálózat nem támogatott. Kérjük, állítsa a routert 2,4 GHz-re, majd állítsa vissza.
- Csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi-hez, és ellenőrizze, hogy a hálózat jól működik-e.

- Győződjön meg róla, hogy a helyes Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.
  - Módosítsa a Wi-Fi jelszót rövide. 8 szám és betű javasolt.
  - Csatlakoztassa a telefonjában lévő hotspotot a neonkötéllámpákhoz, és ellenőrizze, hogy a router működik-e a neonkötéllámpákkal.
- 6 Nem tud csatlakozni az Alexához.
- Húzza ki a neonkötéllámpák minden összekötő részét, és határozottan csatlakoztassa őket újra.
  - Csatlakoztassa újra a telefont a Wi-Fi-hez.
  - Húzza ki az adapter csatlakozóját, és dugja be újra.

## Ügyfélszolgálat



Garancia: 12 hónapos korlátozott garancia



Támogatás: Élethosszig tartó műszaki támogatás



E-mail: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)



Hivatalos weboldal: [www.govee.com](http://www.govee.com)



@Govee



@govee\_official



@govee.official



@Goveeofficial



@Govee.smarthome

# Megfelelőségi információk

## EU-megfelelőségi nyilatkozat:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU

irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya online elérhető a [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

EU elérhetőségen:

**[EC] REP** SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com)) 1 st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozata:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó

szabályzat alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó

rendelkezéseinek Az Egyesült Királyságban kiadott

megfelelőségi nyilatkozat egy példánya online elérhető a

[www.govee.com/](http://www.govee.com/) weboldalon.

|                               | <b>Bluetooth®</b> | <b>Wi-Fi</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Frekvencia</b>             | 2.4GHz            | 2.4GHz       |
| <b>Maximális teljesítmény</b> | <10dBm            | <20dBm       |



### Környezetbarát ártalmatlanítás

A régi elektromos készülékeket nem szabad a maradék hulladékkal együtt, hanem külön kell ártalmatlanítani. A kommunális gyűjtőhelyen történő ártalmatlanítás magánszemélyeken keresztül ingyenes. A régi készülékek tulajdonosának feladata, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőpontokra vagy hasonló gyűjtőpontokra szállítsa. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

### Csak hangulatvilágításhoz. Nem megvilágításra.

Ez a készülék nem cserélhető fényforrást használ. Amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, ezt a készüléket ki kell cserélni.

A fényforrás vagy a különálló vezérlőegység nem használható más alkalmazásokban.

Ne csatlakoztassa a kötélámpát a tápegységhez, amíg az a csomagolásban van vagy tekercsre van tekerve;

Ne használja a kötélámpát, ha az le van takarva vagy felületbe van süllyesztve; Ne nyissa ki vagy vágja el a kötélámpát.

A foltogatás veszélyének csökkentése érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott rugalmas vezetékeket hatékonyan rögzíteni kell a falhoz, ha a vezeték karnyújtásnyira van.



CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

PAP 22

Raccolta Carta

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd.  
Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. All Rights Reserved.



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Govee Home App

For FAQs and more information,  
please visit: [www.govee.com](http://www.govee.com)